

# CX-EPD1289L Gâche RIM à précharge pour montage en surface



Camden présente la première gâche RIM à montage en surface avec précharge dans l'industrie de la sécurité. La gâche RIM en applique CX-EPD1289L de grade 1, avec surveillance du pêne, offre également une conception de gâche « universelle » qui offre une flexibilité d'application inégalée, avec des homologations de sécurité et d'incendie UL.

La précharge est la pression exercée sur la gâche d'une gâche qui fait que le mécanisme ne se déclenche pas. Qu'elle soit causée par la pression de l'air, une porte mal alignée ou une installation inexacte, les gâches CX-EPD1289L RIM sont conçues pour fonctionner là où d'autres gâches échouent ! Cette gâche primée est désormais disponible dans une finition unique entièrement noire, y compris les mâchoires et le moniteur de pêne.



PRODUITS  
EXCLUSIFS



LA MEILLEURE  
QUALITÉ

## Caractéristiques

- Gâche RIM pour montage en surface « No Cut » pour pênes Pullman
- Fonctionne avec une pression de précharge allant jusqu'à 15 lbs.
  - Brevet américain: 10988959
- Conception 'universelle' avec sélection:
  - Fonctionnement 12/24V, AC/DC
  - Fonctionnement à sécurité intégrée/à sûreté intégrée
- Projection du loquet de 3/4"
- Les loquets fonctionnent indépendamment les uns des autres
- Gabarit de montage en métal inclus pour une installation facile
- Disponible en acier inoxydable et en finition noire unique
- Construction robuste en acier inoxydable
- Ajustement horizontal, plaque d'espacement disponible
- Interrupteur amovible de surveillance du loquet inclus
- Non-manuelle, gauche ou droite
- Certifié ANSI/BHMA A156.31, Grade 1
- Garantie de 5 ans



SECURITY  
UL LISTED  
UL 1034  
UL 294



UL10C/  
CAN4-S104,  
3hr. Fire rating



SPÉCIFICATIONS		DIMENSIONS	
Projection du loquet: 3/4"		CX-EPD1289L	CX-RIM-SB
Voltage: 12/24V AC/DC		 Top: 1-15/16" (49mm) x 3/4" (20mm) Side: 3/4" (20mm) x 9-3/16" (233mm)	 Top: 1-31/32" (50mm) x 1-1/4" (32mm) Side: 8-1/4" (210mm) x 9-3/16" (233mm)

INFORMATIONS POUR LA COMMANDE	
<b>MODELS</b>	
<b>CX-EPD1289L</b>	Gâche RIM Grade 1 en applique avec précharge, 12/24V, AC/DC, fail safe/fail secure, c/w « plug-in » latch monitor assembly and metal mounting jig ».
<b>CX-EPD1289L-BK</b>	Gâche RIM Grade 1, finition noire, montage en surface, avec précharge, 12/24V, AC/DC, sécurité intégrée, avec moniteur de verrouillage 'plug-in' et gabarit de montage en métal.
<b>PLAQUE D'ESPACEMENT</b>	
<b>CX-EPD1289-SPC</b>	Plaque d'espacement pour gâche RIM en saillie CX-EPD1289L
<b>PLAQUE DE REMPLISSAGE</b>	
<b>60-35E014</b>	Plaque de remplissage RIM Strike à utiliser avec les dispositifs de sortie Hager et SDC
<b>BOÎTIER DE MONTAGE EN SAILLIE</b>	
<b>CX-RIM-SB</b>	Boîtier d'adaptation en aluminium pour le montage de gâches en applique sur des portes à deux battants



Ouvrir de nouvelles portes vers l'innovation, la qualité et le soutien!